







AC / AC DÖKÜMLÜ TRANSFORMATÖRLER

MODEL	CYT 3516 (32W)	
	Tipi :	32W Trafo, Dış Mekan (IP67)
	Giriş Voltajı :	220 ~ 240 Vac / 46 ~ 64Hz
	Çıkış Voltajı :	16.0Vac
	Çıkış Akımı :	2.0Aac Max.
	Çıkış Soketi :	2x0.50mm 25cm Kablo
	Ölçüler :	66*56*63mm (L*W*H)
	Uygulamalar :	CCTV,Aydınlatma, Reklam Tabelaları, Elektrik Panoları, Besleme Devreleri.
MODEL	CYT 3524 (32W)	
	Tipi :	32W Trafo, Dış Mekan (IP67)
	Giriş Voltajı :	220 ~ 240 Vac / 46 ~ 64Hz
	Çıkış Voltajı :	24.0Vac
	Çıkış Akımı :	1.2Aac Max.
	Çıkış Soketi :	2x0.50mm 25cm Kablo
	Ölçüler :	66*56*63mm (L*W*H)
	Uygulamalar :	CCTV,Aydınlatma, Reklam Tabelaları, Elektrik Panoları, Besleme Devreleri.
MODEL	CYT 5016 (40W)	
	Tipi :	40W Trafo, Dış Mekan (IP67)
	Giriş Voltajı :	220 ~ 240 Vac / 46 ~ 64Hz
	Çıkış Voltajı :	16.0Vac
	Çıkış Akımı :	2.5 Aac Max.
	Çıkış Soketi :	Klemens
	Ölçüler :	96*60*68mm (L*W*H)
	Uygulamalar :	CCTV,Aydınlatma, Reklam Tabelaları, Elektrik Panoları, Besleme Devreleri.
MODEL	CYT 5024 (40W)	
	Tipi :	40W Trafo, Dış Mekan (IP67)
	Giriş Voltajı :	220 ~ 240 Vac / 46 ~ 64Hz
	Çıkış Voltajı :	24.0Vac
	Çıkış Akımı :	1.5Aac Max.
	Çıkış Soketi :	Klemens
	Ölçüler :	96*60*68mm (L*W*H)
	Uygulamalar :	CCTV,Aydınlatma, Reklam Tabelaları, Elektrik Panoları, Besleme Devreleri.

MODEL	CYT 6024 (60W)
	Tipi : 60W Trafo, Dış Mekan (IP67)
	Giriş Voltajı : 220 ~ 240 Vac / 46 ~ 64Hz
	Çıkış Voltajı : 24.0Vac
	Çıkış Akımı : 2.5Aac Max.
	Giriş/Çıkış Kanlosu : 25cm 2x0.75mm Çoklu Kablo
	Ölçüler : 91*75*70*mm (L*W*H)
	Uygulamalar : CCTV,Aydınlatma, Reklam Tabelaları, Elektrik Panoları, Besleme Devreleri.
	MODEL
	Tipi : 100W Trafo, Dış Mekan (IP67)
	Giriş Voltajı : 220 ~ 240 Vac / 46 ~ 64Hz
	Çıkış Voltajı : 24.0Vac
	Çıkış Akımı : 4.0Aac Max.
	Giriş/Çıkış Kanlosu : 25cm 2x0.75mm Çoklu Kablo
	Ölçüler : 91*75*78mm (L*W*H)
	Uygulamalar : CCTV,Aydınlatma, Reklam Tabelaları, Elektrik Panoları, Besleme Devreleri.